

Referéndum Ley N° 19.889

Marzo,2022

Índice

Capítulo 1	Ingreso a la aplicación	5
1.1	Ingreso a la aplicación	5
1.2	Menú de Opciones inicial	7
Capítulo 2	Registro de votantes	9
2.1	Ingreso de un votante	10
2.1.1	Votante que aparece en el Padrón	10
2.1.2	Votante del Circuito que no aparece en el padrón	12
2.1.3	Voto Observado de un ciudadano que no pertenece al Circuito	13
2.2	Modificación de datos	15
2.3	Ingreso de un voto a la urna	16
2.4	Cierre de Circuito	18
Capítulo 3	Registro auxiliar de votos	5
3.1	Registro de votos	5
3.1.1	Registro de votos	7
3.1.2	Cierre de escrutinio	8
Capítulo 4	Reporte de escrutinio	10
4.1	Reporte de Escrutinio	11
4.1.1	Validación y avisos de la aplicación	12
4.2	Validación de Circuitos con 5 votantes o menos	12
Capítulo 5	Transferencia de resultados al servidor	13
5.1	Verificación de conexión	13
5.2	Envío de datos al servidor	14
Capítulo 6	Funcionalidades Supervisor	33
6.1	Cambio de circuito:	33
6.2	Consulta de padrón	35
6.3	Reabrir Circuito	35
6.4	Envío de datos al servidor	35
Capítulo 7	Casos excepcionales	36
7.1	Registro de votantes	36
7.1.1	¿Se puede registrar una misma credencial dos veces en el registro de votantes?	36
7.1.2	¿Se puede registrar el voto de una persona que se retira sin votar y luego vuelve?	36
7.2	Registro de votos	36
7.2.1	¿Se puede ingresar en un voto dos hojas de votación iguales?	36

7.2.2	¿Se puede ingresar en un voto dos hojas de votación diferentes?	37
7.3	Reporte de Actas	37
7.3.1	¿Se puede ingresar hojas de votación repetidas en el reporte de acta de escrutinio?	37
7.3.2	¿Se puede ingresar reporte de actas con 5 votos o menos?	37
7.4	Solución de problemas	37


Capítulo 1

Registro auxiliar de votos

1.1 Registro de votos

Una vez cerrado el Circuito, el Menú de opciones se adecuará a esta nueva etapa e incluirá dos nuevos enlaces:

- Registro de votos
- Cierre de escrutinio



La pantalla para Registro de votos aparecerá automáticamente al cerrar el Circuito, pero es posible seleccionarla desde el Menú de opciones.

Cada vez que los integrantes de la Comisión receptora de votos abren un sobre se debe registrar en la aplicación el contenido del mismo.

Registro Auxiliar de Votos			
10 Votos ingresados		INGRESAR VOTO	
Sobre Escrutado		Hoja/Mot. Anulación	
	1	SI	
	2	NO	
	3	SI	
	4	NO	
	5	SI	
	6	NO	
	7	SI	
	8	NO	
	9	En Blanco	
	10	HOJA ACOMPAÑADA DE OBJETO EXTRAÑO	

La grilla irá mostrando el registro de votos los cuales quedarán ordenados en orden inverso al de ingreso.

Presionando el botón **"INGRESAR VOTO"** se despliega la siguiente pantalla mediante la que se registrará cada voto.

1.1.1 Registro de votos

En primera instancia marque si el voto es Válido o Anulado. Si es válido, especifique si es por SI, NO o en blanco. En caso de ser anulado deberá especificar el motivo:

- Hoja acompañada de objeto extraño.
- Hojas dañadas, enmendadas, testadas y manuscritas
- Hojas de diferente opción.
- Más de dos hojas iguales.

Finalmente, pulse el botón **“CONFIRMAR”**. El voto quedará guardado y se cerrará esta ventana. Si presiona el botón **“CONFIRMAR E INGRESAR SIGUIENTE”** el voto quedará guardado y la pantalla quedará pronta para el registro de un nuevo voto.

Si presiona la opción **NO INGRESAR VOTO** (en texto azul) la pantalla se cerrará y el voto no quedará registrado. Si por error se ingresara un voto con datos incorrectos, pulse sobre el botón




(edición) correspondiente a dicho voto, para abrir una ventana donde podrá cambiar los datos actuales.


Se abrirá una ventana similar a la de ingreso con los datos actuales que podrá modificar y luego confirmar. O bien pulse sobre la **X** para eliminar el registro de voto señalado.

1.1.2 Cierre de escrutinio

Al finalizar el registro auxiliar de votos se procede a seleccionar la opción del Menú: **Cierre de escrutinio**. La aplicación dará un aviso de alerta en caso de que la cantidad de sobres escrutados que surge del Registro auxiliar de votos no coincidan con la cantidad de votos no observados que figura en el Registro de votantes.



Si no hay error, se muestra la siguiente pantalla en la que debe ingresar los totales para cada opción tomado de las Actas escrituradas en la cuaderneta.



☰ Ingreso manual de votos a las hojas


GUARDAR Y FINALIZAR >>

Referéndum Ley Nro. 19.889

SI	_____
NO	_____

Se puede presionar “**GUARDAR Y FINALIZAR**” para salvar los datos y pasar a la etapa de Reportes de Escrutinio.

Al presionar “**GUARDAR Y FINALIZAR**” se mostrará el siguiente mensaje de confirmación:



Si se presiona “ACEPTAR” la aplicación mostrará la pantalla **Reporte de escrutinio** correspondiente a la siguiente etapa.

Si se presiona “NO ACEPTAR” volverá a la pantalla anterior.

NOTA: Si el escrutinio fue cerrado por error se puede solicitar a un supervisor que reabra el escrutinio.


Capítulo 2

Reporte de escrutinio

Este capítulo describe los reportes obtenidos con la aplicación.

Luego de cerrado el escrutinio, el Menú de opciones cambiará, mostrando ahora los siguientes nuevos enlaces:

- Reporte de Escrutinio
- Transmisión de datos



Cuando se cierra el escrutinio la aplicación despliega automáticamente la pantalla correspondiente al Reporte de escrutinio. En caso de ser necesario podrá acceder a ella desde el Menú de opciones.

2.1 Reporte de Escrutinio

The screenshot shows a mobile application interface for reporting election results. At the top, there is a blue header with a hamburger menu icon and the text 'Reporte de Escrutinio'. Below the header is a green button labeled 'GUARDAR DATOS'. The main content area is divided into two sections. The first section is a summary table with four rows and two columns. The second section is a table with two columns: 'HOJAS' and 'VOTOS', listing various categories of votes and their counts.

Reporte de Escrutinio			
GUARDAR DATOS			
Total de votantes:	10	Votos NO Observados:	10
Total de votos emitidos:	10	Votos Observados:	0

HOJAS	VOTOS
SI	<input type="text" value="4"/>
NO	<input type="text" value="4"/>
VOTOS EN BLANCO	<input type="text" value="1"/>
SOBRES CON HOJAS ANULADAS	<input type="text" value="1"/>
TOTAL DE VOTOS NO OBSERVADOS	10

En la parte superior de la pantalla se encuentran el total de votantes, de votos emitidos, de votos Observados y de votos No Observados.

En la parte inferior aparece el total de votos de cada hoja, los votos en blanco, total de sobres con hojas anuladas en su totalidad y el total de votos no observados.

Todos los totales deben coincidir con los totales del Acta de escrutinio de la cuaderneta.

En caso de modificar algún valor se presiona el botón **“GUARDAR DATOS”** para salvarlos.

Finalmente, para salvar los cambios en el reporte de Escrutinio presione el botón **“GUARDAR DATOS”**.

2.1.1 Validación y avisos de la aplicación

Al momento de guardar los datos la aplicación hará validaciones y advertirá en caso de que los valores no cumplan determinadas reglas. Los mensajes son sólo avisos. Por lo cual los datos de todos modos se habrán grabado y el usuario es el responsable de los datos informados en el reporte. A continuación, se muestra una lista con posibles avisos:


- El total de votos emitidos no coincide con la suma de observados y no observados
- El total de votos no observados no puede ser superior al total de habilitados
- El total de votos es diferente al total de comparecientes de la lista ordinal
- El total de votos observados es diferente al total de observados de la lista ordinal
- El total de votos emitidos no puede ser 0
- El total de votos no observados no puede ser 0

2.2 Validación de Circuitos con 5 votantes o menos.

Como no se realiza el escrutinio encircuitos con 5 votantes o menos, la aplicación permite el ingreso de los Reportes con los valores en cero.


Capítulo 3 Transferencia de resultados al servidor

Este capítulo describe cómo se realiza la transferencia de los resultados del Escrutinio, la Lista de Votantes y los votos al servidor central.



3.1 Verificación de conexión.

Antes de realizar las transferencias de datos es posible verificar si tiene conexión. Para esto seleccione **Prueba de conexión** en el Menú de opciones.



Presione el botón “**PROBAR CONEXIÓN**” y se desplegará un mensaje si la conexión es exitosa.

3.2 Envío de datos al servidor

IMPORTANTE: Sólo al finalizar el ingreso de los reportes de escrutinio del Circuito, se procede al envío de datos al servidor.

Cuando seleccione la opción **Transmisión de datos** se mostrará la siguiente pantalla:

Cada miembro de la comisión receptora de votos dispondrá de un usuario y una contraseña con la cual deberán firmar la transmisión de datos.

En caso de que por razones de fuerza mayor un miembro de la comisión receptora de votos no se encuentre presente, se debe presionar sobre la opción (en texto azul) **EL MIEMBRO DE LA MESA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE CONTINUAR>>**.

El primero en entrar su usuario será el Presidente de la Comisión receptora de votos. Luego de ingresar usuario y contraseña debe indicar si acepta o no los datos que se han ingresado en la aplicación pulsando el botón **“ACEPTO DATOS”** o el botón **“NO ACEPTO DATOS”** según corresponda.

A continuación, se pasará al siguiente miembro de la Comisión receptora de votos, el Secretario. Este ingresará su usuario y contraseña y repetirá la operativa descrita antes para el Presidente. En esta instancia se dispone además de una opción para volver a la pantalla del presidente por si se pasó a esta pantalla por error o se presionó un botón incorrecto.

The screenshot shows a mobile application interface titled "Transmisión de datos". At the top, there is a navigation bar with three steps: 1 Presidente, 2 Secretario (highlighted), and 3 Vocal. Below this, the screen is titled "Secretario de mesa" and contains two input fields: "Usuario" and "Contraseña". A disclaimer text reads: "Al aceptar los datos a transmitir está certificando que son copia fiel del acta y está de acuerdo con los mismos. Los datos se transferirán independientemente de su decisión." Below the text are two buttons: "NO ACEPTO DATOS >>" and "ACEPTO DATOS >>". At the bottom, there are two blue links: "<< VOLVER AL PRESIDENTE" and "EL MIEMBRO DE LA MESA NO ESTÁ DISPONIBLE CONTINUAR >>".

Por último, se accede a la pantalla del Vocal de la Comisión receptora de votos que seguirá la misma operativa descrita para el Presidente y Secretario. En este caso los botones disponibles dicen **“NO ACEPTAR Y TRANSMITIR”** y **“ACEPTAR Y TRANSMITIR”**. Como se advierte, luego de presionar cualquiera de estos botones se hará la transmisión de datos.

También se dispone de las opciones (en texto azul) << **VOLVER AL SECRETARIO** y **EL MIEMBRO DE LA MESA NO ESTÁ DISPONIBLE, TRANSMITIR** >> por si esa instancia se hubiera saltado por error.

Transmisión de datos

1 Presidente 2 Secretario 3 Vocal

Vocal

Usuario

Contraseña

Al aceptar los datos a transmitir está certificando que son copia fiel del acta y está de acuerdo con los mismos. Los datos se transferirán independientemente de su decisión.

NO ACEPTAR Y TRANSMITIR ACEPTAR Y TRANSMITIR

<< VOLVER AL SECRETARIO EL MIEMBRO DE LA MESA NO ESTÁ DISPONIBLE, TRANSMITIR >>

Si los datos fueron enviados correctamente recibirá el mensaje

Datos enviados con éxito

ACEPTAR

Al **ACEPTAR** se cerrará la aplicación y quedará finalizado el Escrutinio.

En caso de error, se habilitará en el Menú de opciones la posibilidad de **Retransmitir resultado**.

Error en envío de información

ACEPTAR

Circuito N°15
Montevideo

↪ Actualización datos del circuito

← Retransmitir resultado

🔌 Prueba de conexión

🔒 Cambiar contraseña

Salir ↪

La tablet no enciende	Cargar unos minutos la batería y reintentar
Usuario no se puede loguear en la Tablet	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar el usuario en la lista de integrantes de la CRV (mesa de ayuda)
Si alguna de las instancias de conexión no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Reintentar en otro momento • Reintentar en otro lugar próximo con mejor señal • Si no se puede transmitir en el local del circuito hay que transmitir en el local donde se entrega la urna y la Tablet.
La tablet está configurada para otro circuito	Ingresar con usuario supervisor y cambiar el circuito
Cierre de circuito antes de tiempo	Ingresar con usuario supervisor y reabrir el escrutinio
El circuito queda sin transmitir los resultados y no se encuentra ningún integrante de CRV para hacerlo.	Ingresar con usuario supervisor y retransmitir el escrutinio.
<p>La tablet no funciona por ejemplo debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falta de energía eléctrica • Falla de hardware • Falla de software • Si no pudo sincronizar datos en ningún momento del día y no puede pasar al ingreso de los votos (en los lugares sin conectividad la tablet se debe enviar sincronizada) 	Continuar el procedimiento manual en papel.